

VANBEIJCK LI-ION BATTERIJ

Gebruikershandleiding

Waarschuwing: Laat kinderen niet in contact komen met dit product om ongelukken te voorkomen!

Dank u voor het kiezen van de VanBeijck Li-ion batterij! De volgende instructies helpen u om uw nieuwe batterij veiliger en correcter te gebruiken. Onder de juiste gebruiksomstandigheden kunt u de levensduur van de batterij effectief verlengen en de batterij in goede staat houden.

VOORZORGSMAATREGELEN / CAUTION

1. Het is ten strengste verboden de batterij kort te sluiten, bijv. door de polen af te plakken.
2. Het is verboden om te ontladen via de laadpoort of om de batterij op te laden via de ontladpoort.
3. Houd de batterij uit de buurt van vuur- en warmtebronnen; het is verboden de batterij in het vuur te gooien.
4. Trillingen, stoten en zware druk op de batterij zijn verboden.
5. Let goed op de water- en vochtbestendigheid.
6. Werktemperatuur voor opladen: 0°C – 45°C.
7. Werktemperatuur voor ontladen: -20°C – 55°C.
8. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
9. Als de batterij heet wordt, vreemd ruikt of rookt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact met ons op.
10. Gebruik de bijbehorende originele oplader om op te laden, anders kan de batterij beschadigd raken.
11. Vanwege transporteisen is de batterij niet volledig opgeladen (ca. 60% capaciteit) bij levering vanuit de fabriek. Laad de batterij voor gebruik volledig op.
12. Wij bieden 18 maanden garantie op de batterij. Tijdens de garantieperiode is het zelf demonteren van de Li-ion batterij strikt verboden.
13. Om brand of explosie tijdens het opladen te voorkomen, wordt aanbevolen de originele lader te gebruiken in een omgeving zonder brandbare materialen (zoals een garage). Het wordt afgeraden de batterij binnenshuis op te laden.

HOE DE LI-ION BATTERIJ OP TE LADEN

1. Steek de uitgangstekker van de lader in de laadpoort van de batterij en steek vervolgens de AC-stekker van de lader in het stopcontact.
2. Tijdens het opladen is het indicatielampje van de lader **rood**. Wanneer het lampje **groen** wordt, is de batterij volledig opgeladen.
3. Als de lader tijdens het opladen vreemd ruikt of rookt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact met ons op voor advies.
4. Als de oplaadtijd langer is dan 10 uur maar het LED-lampje niet groen wordt, stop dan direct met opladen.

OPSLAG, ONDERHOUD EN TRANSPORT

1. Een lithium-ion batterij heeft geen geheugeneffect. Beginnen met opladen bij 70% capaciteit is altijd beter dan pas beginnen bij 10% capaciteit.
2. Als de batterij langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder deze dan uit het apparaat en bewaar hem apart op een droge en geventileerde plaats om schade te voorkomen.
3. Als de batterij voor langere tijd wordt opgeslagen, laad hem dan elke drie maanden op tot ongeveer 60%.
4. Opslagomstandigheden: omgevingstemperatuur -20°C – 55°C, luchtvochtigheid 65% – 75% RH.
5. De batterij moet voor transport in een geschikte doos worden verpakt. Vermijd trillingen, stoten, langdurig fel zonlicht en zware regen.
6. Verboden in passagiersvliegtuigen; alleen toegestaan in vrachtvliegtuigen (cargo aircraft only).

7. Zorg ervoor dat de batterijschakelaar tijdens transport is uitgeschakeld om brand of explosie door kortsluiting te voorkomen.

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR RECYCLING

Als professionele batterijdistributeur houden wij ons strikt aan de lokale wet- en regelgeving om de kwaliteit, transport- en opslagveiligheid en milieubescherming te waarborgen. Volgens de batterijregelgeving mogen batterijen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Consumenten zijn verplicht om gebruikte batterijen in te leveren bij een professionele recyclinginstantie voor een correcte verwerking. Ze mogen niet zomaar in de vuilnisbak worden gooid.

Bescherm het milieu! / Please protect the environment!

VEELVOORKOMENDE STORINGEN EN PROBLEEMOPLOSSING

STORING	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Batterij heeft geen output	De aan/uit-schakelaar of het slot staat uit.	Zet de schakelaar of het slot aan.
	De ontlaadzekering is kapot.	Vervang door een nieuwe zekering.
	De uitgangskabel van de batterij is niet aangesloten.	Sluit de uitgangskabel correct aan volgens de handleiding.
	De batterij bevindt zich in de ontlaadbeveiliging.	Laad de batterij op.
Batterij kan niet worden opgeladen	De lader is defect.	Gebruik een nieuwe lader.
	De laadzekering is kapot.	Vervang door een nieuwe zekering.
	De kabel van de laadpoort van de batterij is niet aangesloten.	Sluit de kabel van de laadpoort correct aan volgens de handleiding.
LED-indicator van de batterij brandt niet	De aan/uit-schakelaar of het slot staat uit.	Zet de schakelaar of het slot aan.
	De kabel van de indicator is niet aangesloten.	Sluit de indicatorkabel correct aan volgens de handleiding.